



*A S S E M B L Y
I N S T R U C T I O N S*

PROFI-EXTRACTOR 77
PROFI-EXTRACTOR 105

MODE D'EMPLOI

- Commutateur MARCHÉ/ARRÊT éclairage Le bouton de gauche met en marche ou arrête l'éclairage.

- Réglage du débit d'extraction Appuyez sur la flèche de droite pour augmenter la vitesse du moteur et sur la flèche de gauche pour la réduire. 0= arrêt du moteur, 4= vitesse max.

- Arrêt automatique La touche de droite active la fonction d'arrêt automatique (lampe clignotant sur l'affichage) En actionnant la commande correspondante, le moteur tourne encore pendant 10 min. avant de s'arrêter ensuite tout seul.

Pour interrompre la fonction d'arrêt automatique avant la fin, réglez la vitesse sur 0.
- Disjonction automatique Si aucune fonction n'est enclenchée, la disjonction automatique s'active au bout de 10 sec.
- Nettoyage du filtre Une fois par mois au moins, les filtres métalliques doivent être nettoyés, soit dans un peu d'eau savonneuse soit au lave-vaisselle. Veuillez n'utiliser qu'un produit de vaisselle compatible avec l'aluminium. Après le nettoyage, laissez sécher les filtres verticalement. Ne réinstallez dans la hotte que des filtres secs.
- Filtre à charbon Séparez le filtre métallique du filtre à charbon ; nettoyez le filtre métallique comme indiqué ci-dessus et remplacez tous les 6 mois le filtre à charbon. Il faut 2 x KFBK 5 pour le PROFI EXTRACTOR 77 et 3 x KFBK 6 pour le PROFI EXTRACTOR 105
- Changement de lampe Retirez la fiche de la prise. Défaites le verrouillage sous la lampe, enlevez le verre de lampe et retirez la lampe de son support. Remplacez la lampe (20 W max.)
- Entretien Nettoyez la hotte avec un détergent liquide non agressif. Évitez les poudres à récurer et les tampons abrasifs. Pour obtenir le meilleur résultat, nettoyez les parties inox avec un liquide spécial inox. Attention : Il y a risque d'incendie lorsque la hotte et les filtres ne sont pas nettoyés régulièrement suivant les indications ci-dessus.



- Assistance clientèle

NV Boretti SA
Rupelweg 16
B 2850 BOOM
Belgium
03/450 81 80 www.BORETTI.com